

A-Rámový poruchový lokátor



Standardní výbava

- FR-30 rámový přijímač tvaru A
- Vysílač FT-103
- Zemnicí kolík
- Červené a černé testovací kabely
- Přepavní pouzdra
- Baterie
- Návod k použití

A-Rámový poruchový lokátor RIDGID® je speciálně navržený systém k usnadnění lokalizace podzemních poruch v přímém zemním izolovaném vodiči.

- Speciálně navržený směrový poruchový lokátor
- Lokalizuje vady v izolaci až do 2 megaohmů
- Referenční výstup k určení místa vady/poruchy
- Odolný, lehký hliníkový rám s práškovou povrchovou úpravou
- Membránová tlačítka odolná proti povětrnostním vlivům

Specifikace

Vysílač FT-103:

- Provozní frekvence: přímé vyhledávání vad: 797 Hz - zobrazí se „dFF“
Lokalizace trasy vedení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Přímé připojení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Indukční svorka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
Indukční vysílání: 33 kHz, 93 kHz

- Rozsah zátěže: 5 Ω až 2 MΩ
- Výstupní výkon: až 3 W (nízké, střední a vysoké nastavení)
- Výstupní napětí: 5 V - 600 V
- Napájení: 8 x baterie typu C (součástí dodávky)
- Rozměry (D × Š × V): 21,6 × 14,7 × 6,4 cm (8.5" × 5.8" × 2.5")

FR-30 A-rámový přijímač:

- Hloubka vyhledávání vad: Až 6 m (20') (podle podmínek)
- Délka vyhledávání vad: Až 4,8 km (3 míle) (podle podmínek)
- Displej: Černobílý LCD
- Napájení: 6 × AA baterie (součástí dodávky)
- Rozměry (D × Š × V): 77,0 × 77,2 × 3,8 cm (30.3" × 30.4" × 1.5")

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
56613	A-rámový přijímač (FR-30) a vysílač (FT-103)	5,2	2,3

Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
30123	Vyhledávač vedení SeekTech SR-60	5,1	2,3
46393	Lokátor vedení SeekTech SR-24 s Bluetooth a GPS	4,0	1,8
21943	Vyhledávač vedení SeekTech SR-20	4,0	1,8
20973	Indukční signální svorka SeekTech 4" (100 mm)	2,0	0,9

Náhradní díly

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
57753	Vysílač, FT-103 3 W	2,2	1,0
57758	A-rámový přijímač, FR-30 poruchový	3,0	1,3
57763	Zemnicí kolík, FT-103	0,2	0,9
57768	Červené a černé testovací kabely, FT-103	0,2	0,9